

REGLAGE DE LA MINUTERIE MTM500

La minuterie MTM500 permet un éclairage temporisé de type cage d'escalier.

Fonctionnement :

Tout appui court sur le bouton poussoir permet d'éclairer et de lancer une temporisation d'éclairage (2 minutes pré réglées d'usine). Tout appui pendant l'éclairage relance la durée pré réglée.

Réglage durée :

Les réglages sont conservés en cas de coupure secteur. Elle est réglable de 2 secondes à 4 heures par des appuis courts successifs.

Pour obtenir des durées en secondes il faut faire 25 appuis (réponse 5 flashes).

Pour revenir aux durées en minutes il faut faire 26 appuis (réponse 6 flashes).

Durée longue:

Tout appui de plus de 3 secondes sur le BP lance temporairement une durée à 1 heure (un scintillement de l'éclairage permet de visualiser la prise en compte de cet appui long).

A la fin d'une durée longue, la minuterie reprend la durée initialement réglée.

Pour interrompre une durée longue en cours, il suffit de faire un nouvel appui de plus de 3 secondes.

Pour enlever (ou remettre) la fonction durée longue, il faut faire 29 appuis courts (réponse 9 flashes).

Préavis:

Un petit flash indique le départ de l'extinction progressive pendant 1 minute (si le réglage des durées est en seconde l'extinction se fait en 30 secondes). Pour enlever (ou remettre) la fonction préavis, il faut faire 24 appuis courts (réponse 4 flashes)

Verrouillage des réglages:

Pour interdire toute modification, il suffit de verrouiller le Micromodule en faisant 21 appuis (réponse 1 flash). Le déverrouillage est toujours possible par 23 appuis (réponse 3 flashes).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence: MTM500E

Puissance : mini 5VA maxi 500VA

Intensité : 1.3A maxi 2.2A

Dimensions : L. 35mm H. 35mm P. 12mm

CABLAGE D'UNE MINUTERIE ENCASTRABLE AVEC UN BP à VOYANT A LA PHASE

